

# TOOLFIX TF 121

## DİJİTAL ÖLÇÜ ALETİ



### Açıklama

AC / DC GERİLİM

AC / DC AKIM

NCV

DİRENÇ

SÜREKLİLİK

DİYOT

KAPASİTANS

FREKANS

SICAKLIK

GÖREV DÖNGÜSÜ

EKSTRA FONKSİYONLAR:

DÜŞÜK BATARYA UYARISI

OTOMATİK KAPANMA

DEĞER SABİTLEME

ANTO / MANUEL ARALIK

ARKA IŞIK

TRUE-RMS

|                                                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Teknik Özellikler</b>                                             |                    |
|                                                                      |                    |
| <b>Aralık</b>                                                        | <b>Doğruluk</b>    |
|                                                                      |                    |
| <b>DC gerilimi</b>                                                   |                    |
| 9.999mV / 99.99mV / 999.9mV / 9.999V / 99.99V / 999.9V               | $\pm (0,5\% + 3)$  |
|                                                                      |                    |
| <b>Alternatif akım voltajı</b>                                       |                    |
| 9.999mV / 99.99mV / 999.9mV / 9.999V / 99.99V / 750.0V               | $\pm (1,0\% + 3)$  |
|                                                                      |                    |
| <b>DC Akım</b>                                                       |                    |
| 99.99 $\mu$ A / 999.9 $\mu$ A                                        | $\pm (0.8\% + 3)$  |
| 999.9mA / 9.999A                                                     | $\pm (1,0\% + 3)$  |
|                                                                      |                    |
| <b>AC akım</b>                                                       |                    |
| 99.99 $\mu$ A / 999.9 $\mu$ A                                        | $\pm (1,0\% + 3)$  |
| 999.9mA / 9.999A                                                     | $\pm (1,2\% + 3)$  |
|                                                                      |                    |
| <b>Direnç</b>                                                        |                    |
| 99,99 $\Omega$                                                       | $\pm (1,0\% + 3)$  |
| 999.9 $\Omega$ / 9.999k $\Omega$ / 99.99k $\Omega$ / 999.9k $\Omega$ | $\pm (0,5\% + 3)$  |
| 9.999M $\Omega$ /99.99M $\Omega$                                     | $\pm (1,5\% + 3)$  |
| 99.99M $\Omega$                                                      | $\pm (3,0\% + 5)$  |
|                                                                      |                    |
| <b>Kapasite</b>                                                      |                    |
| 9.999nF                                                              | $\pm (5.0\% + 20)$ |
| 99.99nF / 999.9nF / 9.999 $\mu$ F / 99.99 $\mu$ F / 999.9 $\mu$ F    | $\pm (2.0\% + 5)$  |
| 9,999 mF / 99,99 mF                                                  | $\pm (5.0\% + 5)$  |
|                                                                      |                    |
| <b>Frekans</b>                                                       |                    |
| 99.99Hz / 999.9Hz / 9.999kHz / 99.99kHz /                            | $\pm (0,1\% + 2)$  |
| 999.9kHz / 9.999MHz                                                  | $\pm (0,1\% + 2)$  |
|                                                                      |                    |
| <b>Görev döngüsü</b>                                                 |                    |
| 1%-99%                                                               | $\pm (0,1\% + 2)$  |
|                                                                      |                    |
| <b>Sıcaklık</b>                                                      |                    |
| -20 °C ~ 1000 / -4 °F ~ 1832 °F                                      | $\pm (2,5\% + 5)$  |
|                                                                      |                    |
| <b>Diyot / Süreklilik</b>                                            | ● / ●              |
|                                                                      |                    |
| <b>NCV</b>                                                           | ●                  |

|                    |
|--------------------|
| <b>Özellikleri</b> |
| Otomatik aralık    |
| Gerçek RMS         |
| Veri tutma         |
| Arka ışık          |
| Düşük pil uyarısı  |
| Otomatik kapanma   |

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Genel       |                     |
| Güç kaynağı | 2 x 1.5V AAA pil    |
| Boyut       | 130 * 65 * 32<br>mm |
| Ağırlık     | 114 g               |