

## Q60S SERI DIJITAL MULTIMETRE DATASHEET



ANENG Q60S multimetre hafif, taşınabilir boyut, ses kontrolü, multimetre gövdesi ve test teli entegre tasarımı, gerçek RMS özelliklerine sahiptir. Voltajı, direnci, kapasitansı, diyotu ve frekansı hassas bir şekilde ölçer; süreklilik testinde, voltajsız ölçümde (NCV) veya canlı hat ölçümünde kullanılabilir.

Model	Q60S
Ekran	LCD
Maks. Ekran değeri	6000 haneli
Malzeme	ABS + TPE
Güncelleme oranı	3 kez/saniye
Güç kaynağı	2*1.5V AAA pil

- Sesli kontrol fonksiyonu
- Gerçek etkili deęerle veri saklama işlevi
- Entegrasyon test hattı
- Otomatik Kapanma
- NCV temassız indüksiyon

## Ölçüm Aralıkları

DC Gerilim	• 60mV/600mV/6V/60V/600V ± (%0.5 okuma + 3 basamak)
AC Gerilim	• 60mV/600mV/6V/60V/750V ±(%1 okuma + 3 basamak)
Direnç	• 600Ω/6kΩ/60k/600k/6MΩ ± (%0.5 okuma + 3 basamak)
Kapasite	• 6nF ±(%5 okuma + 20 basamak) • 60nF/600nF/6uF/60uF/600uF ±(%3.5 okuma + 4 hane) • 6mF/60mF ±(%5 okuma + 5 basamak)
Sıklık	• 6Hz/60Hz/600Hz/60kHz/600kHz/6MHz/10MHz (%0.1 okuma + 5 basamak)
Görev döngüsü	• % 1 ~% 99

## Paket İçerięi

- 1 x Multimetre
- 1 x Çanta
- 1 x Kullanım Kılavuzu