

Unit UT121B Akıllı Dijital True RMS Multimetre

UT121 serisinde geniş ekran ve amp; ultra ince multimetreler ve otomatik aralık ve aynı anda iki ölçüm sonucunu görüntüleyebilirler; bu da ev kullanıcıları ve profesyonel olmayan kullanıcılar için uygundur. Kullanışlı ve hızlı elektronik aletlerdir.

UNİT UT121 Akıllı Dijital Multimetrelerin Özellikleri:

True RMS

AC 750V/DC 1000V voltaj ölçümü

60M Ω büyük direnç ölçümü

60mF büyük kapasitans ölçümü

Tam ölçekli giriş koruması

NCV/CANLI ölçüm

Büyük boyutlu LCD ekran

19 mm ultra ince gövde

6000 sayım ekran

Akıllı tanımlama donanımı

Uni-t UT121B Akıllı Dijital Multimetre Teknik Özellikler:

AC voltajı (V) : 6.000V/60.00V/600.0V/750.0V

AC voltaj frekansı (Hz) : 10Hz-1kHz

DC gerilimi (V) : 6.000V/60.00V/600.0V/1000.0V

Direnç (Ω) : 600.0 Ω /6.000K Ω /60.00K Ω /600.0K Ω /60.00M Ω

Kapasite (F) : 60.00nF/600.0nF~600.0 μ F/6000uF~60.0mF

Frekans (Hz) : 10.00Hz-10.00MHz

Sıcaklık($^{\circ}$ C/ $^{\circ}$ F) : -40 $^{\circ}$ C~1000 $^{\circ}$ C/-40 $^{\circ}$ F~1832 $^{\circ}$ F

Ekran sayısı : 6099

Çift ekran

Otomatik aralık

NCV tespiti

CANLI algılama

Diyot testi

Sürekli zil

LCD yüksek voltaj uyarısı

El feneri

Düşük pil göstergesi

Otomatik kapanma

Veri tutma

Kategori derecelendirmeleri : CAT III 600V

Standart aksesuarlar

UT121A: Piller, test uçları, İngilizce kılavuz; UT121B/UT122: Piller, test uçları, sıcaklık probu, İngilizce kılavuz

Güç : 2*1.5VAAA

Görüntülemek : UT121A/UT122B: 52*66mm; UT122: 65*55mm

Ürün boyutu : UT121A/UT122B: 143*74*17 mm; UT122: 144*71*15,5 mm

Ürün net ağırlığı: UT121A/UT122B: 142g; UT122: 157g